


## Sタイプ2連結 組み立て方

### 1. 本体骨組みを広げる




グレーの金具が上  
オレンジの金具が前  
にくるように広げます。




まず骨組みパーツを右の図のように設置します。  
次に左の図のように矢印の方向へ力をかけると、骨組みパーツは使用時の大きさまで広がります。

### 2. 支柱パーツの取り付け



支柱パーツの穴を本体に差し込みとりつけます。



真ん中部分も同様にとりつけていきます。


骨組みパーツを広げきったら、  
支柱パーツを**下から**付けていきます。

### 3. 倒れ止めの取り付け



倒れどめに水をいれて、裏側本体の上ののせます。


### 4. シートを貼り付ける



最後に、グラフィックシートを上記の番号順に張り付ければ完成です。  
両端面のグラフィックシートは、左の図のように、後ろに回り込む形で使用します。  
シート上部にあるフックを、本体骨組の凸部に引っ掛け、上から磁石を支柱に沿わせる形で貼り付けます。

### 5. 収納方法

グラフィックを収納するさいは、グラフィック面を  
外側にして下さい。中央パネルの3枚は、  
全部かさねてからまいて下さい。左右両端2枚は、  
外側にまいて収納して下さい。このとき、  
取り付けフックについている**アルミのパーツを  
必ず、ずらすよう重ねて下さい。**  
重なってしまいますと、アルミのパーツがグラフィックシートに  
あたって傷の原因になりますのでご注意ください。



※出力表面に汚れが付着した場合は、同梱しておりますメラミンスポンジをお使いください。  
少し湿らせてから汚れの部分を軽くこすると、取ることが出来ます。  
ただ濃色の部分をあまり強くこすると表面のラミネートが剥がれ、色落ちの原因になりますのでご注意ください。